


準備

本書は、CBK-WA100/WA101 を最新バージョンにバージョンアップする操作の説明書です。バージョンアップデータ (WA_firmware_Y.YY_XXXX.f.bin) を SD メモリーカードのルートディレクトリに保存し、メニューを使用してバージョンアップ操作を行います。(Y.YY : 最新のバージョン番号)

ワイヤレス LAN アクセスポイントモード (AP モード) で接続する

バージョンアップするには、本機をスマートフォン / タブレットまたはコンピューターなどの端末機器とワイヤレス LAN 接続する必要があります。



ワイヤレス LAN モジュールを本機に取り付ける

本機の USB 端子のカバーをはずして、ワイヤレス LAN モジュール（別売り）を差し込みます。

ご注意

- ワイヤレス LAN モジュールの取り付け / 取りはずしは、本機の電源がオフの状態で行ってください。
- 本機に対応していないワイヤレス LAN モジュールを取り付けると、STATUS インジケーターが赤ですばやく点滅します。その場合は、本機に対応したワイヤレス LAN モジュールを取り付けてください。

接続する

- WIRELESS スイッチを「AP」にして本機の電源を入れる。

本機が AP モードになります。

- 端末機器が WPS 機能対応の場合：WPS ボタンを 3 秒間押す。

ST インジケーターが青で点滅します。
以下の端末機器での設定は、WPS ボタンを押した後、2 分以内に行ってください。

端末機器が WPS 機能に対応していない場合：
次の手順に進む。

- 端末機器のネットワーク設定 > ワイヤレス LAN 設定をオンにする。

端末機器のワイヤレス LAN 設定のしかたについて詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

- 端末機器が WPS 機能対応の場合：
端末機器に表示される SSID 一覧から本機の SSID 「DIRECT_taP0:WA100-012345」を選択し、オプションから「WPS Push Button」を選択する。

端末機器が WPS 機能に対応していない場合：
SSID 一覧から本機の SSID 「DIRECT_taP0:WA100-012345」を選択し、パスワード 「abcdefgh」を入力する。

ご注意

本機の SSID とパスワードは、本機のラベルに記載されています。

- 端末機器のブラウザを起動し「http://192.168.1.1:8080/index.html」にアクセスする。
ユーザー名「User name」とパスワード「Password」を入力する画面が表示されます。

- ユーザー名とパスワードを入力して、「OK」をタップする。
「User name」: admin (初期設定値)
「Password」: cbk-wa100 (CBK-WA100 の初期設定値) または cbk-wa101 (CBK-WA101 の初期設定値)

本機の Web メニューが表示されます。

本機のバージョンアップを行う

本機のバージョンアップは、SD カードのルートディレクトリに保存したバージョンアップファイルを読み込んで行うことができます。

- 1 本機と端末機器をワイヤレス LAN 接続し、端末機器のブラウザーを起動して本機にアクセスする（前ページ）。


「Device Status」画面が表示されます。

- 2 「≡」>「Settings」>「Wireless Adapter」>「System Settings」をタップする。

「System Settings」画面が表示されます。

- 3 「Firmware Update」をタップする。

Firmware Update 画面が表示されます。



- 4 「Update」をタップして、SD カードに保存された Firmware Package File を読み込む。
バージョンアップが始まります。
バージョンアップ実行中は、電源インジケーターのみ点灯し、「Firmware updating It takes several minutes, please wait.」が表示されます。
しばらくすると、「After all LED blinking, please power off-> on.」が表示されます。

- 5 本機が自動的に再起動する。

バージョンアップ実行開始から約 3 分後に、STATUS インジケーター、REC インジケーター、ST インジケーターが点滅します。

すべて点滅したら、手順 6 に進んでください。

再起動中はブラウザーで Web メニューは表示されません。

ご注意

バージョンアップの途中で本機の電源を切ると、バージョンアップ失敗となります。その場合は、操作を最初からやり直してください。

- 6 本機の電源を切った後、電源を入れる。

本機が新しいバージョンで起動します。

本機のバージョンは「Device Status」画面で確認することができます。